


Инструкция

Технические параметры

Артикул	DL18485/01WW-SQ	DL18485/02WW-SQ	DL18485/03WW-SQ
Габариты	L160*W160*H163 mm	L320*W160*H163 mm	L462*W160*H163 mm
Монтажные размеры	L145*W145 mm	L305*W145 mm	L450*W145 mm
Материал	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Мощность	15 W	30 W	45 W
Чип	Epistar COB	Epistar COB	Epistar COB
Количество диодов	1PC*15W	2PCS*15W	3 PCS*15W
Световой поток	1230Lm	2460Lm	3690Lm
Угол рассеивания	60°	60°	60°
Индекс цветопередачи	≥ 75	≥ 75	≥ 75
Цветовая температура	3000 K	3000 K	3000 K
Вход	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
Выход	15V 350mA	15V 700mA	3x15V 3x350mA

Инструкция по установке





1. Вырезать отверстие в соответствии с прилагаемыми в инструкции размерами.




3. Зажать пружины в вертикальном положении, и вставить светильник в отверстие.

Внимание!

- 1) Перед установкой убедитесь, что прибор отключен.
- 2) Не покрывать светильник теплоизоляционными или иными материалами.
- 3) При установке необходимо воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.
- 4) Данная продукция произведена в соответствии со стандартами IEC 60598-1 и GB 7000.1



2. Подсоединить кабель к источнику питания.



4. Включить.